

Трековий світлодіодний світильник AL103

Інструкція з експлуатації

- 1. Опис
 - 1.1 Світильники призначені для внутрішнього освітлення: акцентного підсвічування деталей інтер'єру, декоративного підсвічування і художнього оздоблення житлових приміщень.
 - 1.2 Світильники призначені для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В/50Гц
 - 1.3 Світильники монтуються на однофазний шинопровід.

2. Технічні характеристики:

Модель	AL103	
Габаритні розміри, мм	86x126x178	97x205x194
Споживана потужність	20Вт	30Вт
Номінальний світловий потік	1800Лм	2700Лм
Тип підключення до мережі	На однофазний шинопровід	
Діапазон напруги живлення	170-265В	
Частота мережі	50Гц	
Колірна температура	2700К, 4000К, 6500К (див. на упаковці)	
Загальний індекс кольоропередачі, Ra	>80	
Матеріал корпусу	Алюміній	
Матеріал лінзи	пластик	
Матеріал відбивача	алюміній	
Колір корпусу	Див. на упаковці	
Тип джерела світла	Світлодіод COB	
Кут розсіювання світильника	35°	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP40	
Обертання в горизонтальній площині	360°	
Обертання у вертикальній площині	90°	
Коефіцієнт пульсації освітленості	<5%	
Температура експлуатації	0...+40 °С	
Ресурс роботи	50000 годин	

- 3. Комплектація
 - 3.1 Світильник.
 - 3.2 Інструкція з експлуатації.
 - 3.3 Коробка пакувальна.
- 4. Підключення
 - 4.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації
 - 4.2 Знеструміть і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі. Підведіть живлячий кабель до місця установки шинопроводу.
 - 4.3 Виконайте установку і підключення шинопроводу.
 - 4.4 Вставте світильник в шинопровід і зафіксуйте поворотом важелів.
 - 4.5 Увімкніть живлення.
- 5. Технічне обслуговування
 - 5.1 Обслуговування світильника проводити тільки при відключеному електроживленні.
 - 5.2 Протирання від пилу корпусу і оптичного блоку світильника здійснювати м'якою тканиною у міру забруднення.
- 6. Запобіжні заходи
 - 6.1 До роботи зі світильником допускаються особи, що мають групу допуску по електробезпеці не нижче III.
 - 6.2 Усі роботи зі світильником виконуються тільки при відключеній напрузі живлення
 - 6.3 Світильники монтуються тільки на шинопровід, підключення і використання світильників без шинопроводу заборонено.
 - 6.4 Не розкривайте корпус світильника, це може привести до ушкодження внутрішніх частин конструкції світильника.
 - 6.5 Виріб призначений для використання тільки усередині приміщень.
 - 6.6 Заборонена експлуатація світильника при пошкодженій ізоляції живлячого кабелю, пошкодженням корпусом шинопроводу або світильника.
 - 6.7 Не використовувати з димером.
 - 6.8 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу або вологи.
 - 6.9 Радіоактивні і отруйні речовини до складу світильника не входять.
- 7. Характерні несправності і способи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При включенні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в живлячій мережі	Перевірте наявність напруги живлячої мережі і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в схемі підключення і усуньте несправність
	Пошкоджений живлячий кабель	Перевірте цілісність ланцюгів і цілісність ізоляції

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника.

8. Зберігання
- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.
9. Транспортування
- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.
10. Утилізація
- Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.
11. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва
- Зроблено в Китаї. Виробник: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай.
Імпортер: ТОВ «СВІТРОН», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 6.
Уповноважений представник виробника: ТОВ "Ферон Плюс", м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, офіс 507.
тел.: (068) 934-72-72
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.
12. Гарантійні зобов'язання
- Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.

Гарантія не дійсна, якщо виріб використовувався в цілях, що не відповідають його прямому призначенню; дефект виник після передачі виробу споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, не дотриманням вимог викладених в цій інструкції. А також у разі дії непереборних сил (в т.ч. пожежі, повені, високовольтних розрядів і блискавок і ін.), нещасним випадком, умисними діями споживача або третіх осіб.



Feron

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

AL103

Feron

Цей світильник має вбудовані LED лампи

A++

A+

A

B

C

D

E

LED

Цей світильник має невідокремлювальні LED лампи